TMIV-1+

MINI INTERKOM WIDEO IP I SIP

Numer katalogowy: 1008117010
Mini interkom wideo

TMIV-1+

MINI INTERKOM WIDEO IP I SIP

OPIS

TMIV-1+ to wysokiej klasy stacja interkomu wideo obsługująca protokoły IP i SIP, przeznaczona do montażu wewnątrz budynków oraz przy wejściach w środowiskach wymagających niezawodnej komunikacji.

To kompaktowe i wytrzymałe urządzenie, zaprojektowane przez firmę Zenitel, zapewnia dźwięk o wysokiej jakości oraz ostry obraz w rozdzielczości HD, gwarantując niezawodne działanie, łatwą integrację oraz wyjątkową czystość obrazu w zastosowaniach związanych z kontrolą dostępu, bezpieczeństwem i komunikacją awaryjną. Zobacz także: dodatkowa dokumentacja na stronie wiki.zenitel.com

Więcej informacji można znaleźć w Zenitel Wiki.

Zenitel Wiki

https://wiki.zenitel.com/wiki/TMIV-1+

TMIV-1+

MINI INTERKOM WIDEO IP I SIP

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wytrzymała, biała, termoplastyczna płyta czołowa z jednym przyciskiem wywołania oraz diodą LED sygnalizującą stan drzwi.
- Zaawansowana technologia audio – wysokie poziomy ciśnienia akustycznego, automatyczna regulacja głośności oraz aktywna redukcja szumów i echa zapewniająca doskonałą czystość dźwięku
- Cechy wideo – szerokokątna kamera HD o doskonałej wydajności przy słabym oświetleniu oraz obsługa strumieniowania RTSP i ONVIF
- Elastyczny montaż – możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego
- Płynna integracja – w pełni kompatybilny z systemami Zenitel Connect Pro, ICX-AlphaCom, IC-EDGE oraz systemami opartymi na protokole SIP.

Novatel Sp. z o.o.
Adres: ul. Turystyczna 1 43-155 Bieruń
Tel. +48 32 201 17 04 | Tel. +48 32 445 37 87
E-mail: handel@novatel.pl

Tłumaczenie wykonano maszynowo i zweryfikowano redakcyjnie. W przypadku rozbieżności obowiązuje oryginalna wersja angielska producenta (zenitel.com).

TMIV-1+

MINI INTERKOM WIDEO IP I SIP

DANE TECHNICZNE

AUDIO	
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL) w odległości 0,5 m	96 dB
Kodeki	G.711, G.722, G.729
Zakres częstotliwości, kodek G.722	200 Hz – 7000 Hz
Technologia audio	Pełny dupleks otwarty, przełączany dupleks otwarty
Wykrywanie poziomu hałasu (alarm krzyku)	
Automatyczna regulacja głośności (AVC)	
Akustyczna eliminacja echa (AEC)	
Redukcja szumów	
Wbudowany wzmacniacz głośników	10 W, klasa D
Głośnik wewnętrzny	1 W
Technologia mikrofonowa	Cyfrowy MEMS, mikrofon dookólny
WIDEO	
Obiektyw	F 2,0, stała przysłona
Czujnik obrazu	1/2,5″ RGB CMOS
Wrażliwość na światło	Aż do 1 luksa
Rozdzielczość	240p / 480p / 960x720p / 1440x1080p (format MJPEG nie obsługuje rozdzielczości 720p i 1080p)
Liczba klatek na sekundę	Do 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440x1080p (30 klatek na sekundę jest obsługiwane wyłącznie w trybie H.264, natomiast w trybie MJPEG liczba klatek na sekundę jest ograniczona do 10)
Obsługiwane kodeki	MJPEG, H.264
Cyfrowa kamera PTZ	Tak
Zoom cyfrowy	Aż do 4x
Pole widzenia	Do 180 stopni w poziomie i w pionie
Równoległe strumienie wideo	6 (1 sesja SIP H.264, 2 sesje HTTP MJPEG, 3 sesje RTSP)
SIECI I PROTOKOŁY	
Protokoły aplikacyjne	SIP, SIPS, HTTP, HTTPS, TFTP, RTP, SRTP, RTCP, RTSP, DHCP, SNMP, Vingtor-Stentofon CCoIP®, NTP, ONVIF, WS-Discovery
Wersje IP	IPv4 i IPv6
Protokoły sieci LAN	Zasilanie przez Ethernet (IEEE 802.3af), Zasilanie przez Ethernet (IEEE 802.3at), Kontrola dostępu do sieci (IEEE 802.1x)
Funkcje nadzorcze	Test ciągłości działania, test sygnału, raporty o stanie
Obsługa protokołu SIP	RFC 3261 (podstawowy standard SIP), RFC 3515 (SIP refer), RFC 2976 (SIP info), SIP z wykorzystaniem protokołu TLS, RFC 5630 (schemat URI SIPS)
Obsługa sygnałów DTMF	RFC 2833, 2976 (informacje SIP)
Integracja i API	Połączony z ICX-AlphaCom za pośrednictwem protokołu AlphaCom ACDP
Podłączony do Zenitel Connect Pro za pośrednictwem Zenitel Link	
ONVIF	

Novatel Sp. z o.o.
Adres: ul. Turystyczna 1 43-155 Bieruń
Tel. +48 32 201 17 04 | Tel. +48 32 445 37 87
E-mail: handel@novatel.pl

Tłumaczenie wykonano maszynowo i zweryfikowano redakcyjnie. W przypadku rozbieżności obowiązuje oryginalna wersja angielska producenta (zenitel.com).

TMIV-1+

MINI INTERKOM WIDEO IP I SIP

SPRZĘT	
Złącze Ethernet	1 x RJ45
Ogólne wejścia i wyjścia	6 (konfigurowalne)
Wyjścia	12 mA jako sterowniki diod LED
Przekaźnik przełączający (NO+NC+COM)	SELV
Opcje zasilania	PoE, PoE+
PoE (zasilanie przez sieć Ethernet)	Norma IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Pobór mocy	W trybie czuwania 3,5 W, maks. 12 W (w zależności od głośności)
Podświetlenie przycisków	LED
Sygnał połączenia	Ikony/kolory dla osób słabosłyszących
KONSTRUKCJA	
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	117 × 117 × 43,5 mm / 4,6'' × 4,6'' × 1,7''
Wymiary po montażu podtynkowym	117 × 117 × 8,5 mm / 4,6'' × 4,6'' × 0,3''
Waga	0,3 kg / 0,66 funta
Materiał płyty czołowej	PMMA o grubości 2 mm / 0,12", z nadrukiem kolorowym na odwrocie
Materiał podstawy / ramy	3 mm / 0,12" Stop aluminium – A413.0, AlSi12Fe, pomalowany
Materiał na obudowę urządzeń elektronicznych	Poliwęglan (przezroczysty)
Zabezpieczenie głośnika przed wbiciem przedmiotów o małej średnicy	Siatka ze stali nierdzewnej, przepuszczająca dźwięk
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	
Stopień ochrony przed wnikaniem	IP44
Zakres temperatur pracy	od -25° do 55° C / od -13° do 131° F
Zakres temperatur przechowywania	od -25° do 55° C / od -13° do 131° F
Wilgotność względna	< 95% bez kondensacji
ZATWIERDZENIA	
EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
Bezpieczeństwo	IEC/UL 62368-1, IECEE CB
Ochrona środowiska	RoHS, REACH
INNE PARAMETRY TECHNICZNE	
Kraj produkcji	Polska
Gwarancja	2 lata standardowej gwarancji z możliwością przedłużenia do łącznie 5 lat (za dodatkową opłatą)

Novatel Sp. z o.o.
Adres: ul. Turystyczna 1 43-155 Bieruń
Tel. +48 32 201 17 04 | Tel. +48 32 445 37 87
E-mail: handel@novatel.pl

Tłumaczenie wykonano maszynowo i zweryfikowano redakcyjnie. W przypadku rozbieżności obowiązuje oryginalna wersja angielska producenta (zenitel.com).